

Grup Kredisi Aktarım Servisi TEKNİK KILAVUZ Yatırımcı Risk Takip Sistemi

İÇİNDEKİLER

1. Grup Kredisi Aktarım Servisi
 - a. 1.1. Tanım
 - i. Dönüş Mesajı (Responses)
 - ii. Mesaj İçerik Tipi (content type)
 - iii. Cevap İçerik Tipi (produces)
 - b. 1.2. Request mesajı:
 - i. Request mesaj örneği:
 - c. 1.3. Response mesajı:
 - i. Response mesaj örneği:
2. Dönüş Kodları ve Açıklamaları

54

1 Grup Kredisi Aktarım Servisi

1.1 Tanım

Risk sorgusu sonuç detayları

Type	Servis Adı	Adres	Model
Body	/api/risk/ak/grup-kredisi	POST /api/risk/ak/grup-kredisi	GrupKredisInfoDto

1.1.1 Dönüş Mesajı (Responses)

HTTP Code	Description	Schema
200	Success	
201	Created	
401	You are not authorized to view the resource	No Content
403	Accessing the resource you were trying to reach is forbidden	No Content
404	The resource you were trying to reach is not found	No Content
500	Internal Server Error	No Content

1.1.2 Mesaj İçerik Tipi (content type)

- application/json

1.1.3 Cevap İçerik Tipi (produces)

- application/json

1.2 Request mesajı:

Yatırımcı grup kredi bilgisi aktarımı sağlanır.

Alan Adı	Veri Tanımı	Açıklama	Şema
raporlamaTarihi	pattern: (((19 20)[0-9]{2})-((0[1-9]) (1[12]))-((0[1-9]) ([12][0-9]) (3[01])))	YYYY-MM-DD	date
islemReferansi	pattern: [a-zA-Z0-9]{1,50}	İşlem referansı.	string
uyeKodu	pattern: [A-Z]{3,8}	Aktarım yapan üyeye ait tekil kod	string
grupKrediInfoList			
grupKodu	pattern: UYE KODU&GROUPTIP&***(15 HANE) [A-Z]{4}[1-9]{1}[a-zA-Z0-9]{1,15}	Üye tarafından belirlenen tekil kod	string

4
21 54

Alan Adı	Veri Tanımı	Açıklama	Şema
grupTipi	pattern: [G1 G2 G3]		string
tahsisEdilenKrediLimitiKA	pattern: [0-9]{1,15}((,)[0-9]{1,2})?		number
mkkSicilNoList	pattern: ["12351425","26068448"]	Grup içerisinde yer alan yatırımcı sicil listesi	list

1.2.1 Request mesaj örneği:

```
{
  "raporlamaTarihi": "2022-06-03",
  "islemReferansi": "ETTEST59",
  "uyeKodu": "TIB",
  "grupKrediInfoList": [
    { "grupKodu": "TIBG412345671", "grupTipi": "G4", "tahsisEdilenKrediLimitiKA": 12345.67,
      "mkkSicilNoList": ["29836354","26068448"] },
    { "grupKodu": "TIBG312345672", "grupTipi": "G3", "tahsisEdilenKrediLimitiKA": 11,
      "mkkSicilNoList": ["12351425","26068448"] }
  ]
}
```

1.3 Response mesajı:

Alan Adı	Veri Tanımı	Açıklama	Şema
islemReferansi	pattern: [a-zA-Z0-9]{1,50} İşlem referansı	Bu referans her bir mesaj için özel olarak üretilir ve bir daha kullanılamaz.	string
sonucKodu	pattern: [A-Z0-9]{6} İşlem sonuç kodu	İşlem sonuç kodu.	string
sonucAciklamasi	pattern: [A-Z0-9.,-?!]{0,255}	İşlem sonuç açıklaması.	string
grupKrediKayitSonucuList			
grupKodu	pattern: UYE KODU&GROUPTIP&***{15 HANE) [A-Z]{4}[1-9]{1}[a-zA-Z0-9]{1,15}	Başarı - hata mesajı ile ilişkili grup kodu	string
sonucKodu		Başarı - hata kodu	string
aciklama		Başarı - hata açıklaması	string

1.3.1 Response mesaj örneği:

```
{
  "islemReferansi": "9b84f0f6-2a51-4a8d-ad59-11445c43691b",
  "sonucKodu": "SCS001",
  "sonucAciklamasi": "İş kurallarına uymayan bildirimler"
```

24 54

```
kaydedilmemiştir!",
  "grupKrediKayitSonucuList": [
    {
      "grupKodu": "TIBG412345671",
      "sonucKodu": "ERR057",
      "aciklama": "Grup içerisinde risk aktarımı yapılmayan
sicil vardır."
    },
    {
      "grupKodu": "TIBG312345672",
      "sonucKodu": "ERR057",
      "aciklama": "Grup içerisinde risk aktarımı yapılmayan
sicil vardır."
    }
  ]
}
```

```
{
  "islemReferansi": "710a0f8c-28e1-477e-972c-8b0a013c23ec",
  "sonucKodu": "SCS000",
  "sonucAciklamasi": "Başarılı.",
  "grupKrediKayitSonucuList": [
    {
      "grupKodu": "TIBG312345671",
      "sonucKodu": "BSRL000",
      "aciklama": "Başarılı"
    },
    {
      "grupKodu": "TIBG312345672",
      "sonucKodu": "BSRL000",
      "aciklama": "Başarılı"
    }
  ]
}
```

2 Dönüş Kodları ve Açıklamaları

HTTP Kodu	Mesaj Kodu	Açıklama
	BSRL000	Başarılı.
	ERR055	Mükerrer Grup Kodu bulunmaktadır.
	ERR056	Mükerrer Mkk Sicil No bulunmaktadır.
	ERR057	Grup içerisinde risk aktarımı yapılmayan sicil vardır.
	ERR058	Hatalı "Grup Kodu" gönderilmiştir.
	ERR059	Mkk sicil numaraları aynı ise Grup tipi aynı olamaz.
	ERR060	Grup tipi [G1, G2, G3] 'den biri olmalıdır.

24 54